

Etap 1

Połączenia

LOCK	E-DC12
12V ← 12V	
GND ← V0	
L- ← S-	
L+ ← S+	



Etap 2

Montaż:
zabezpiecz za pomocą taśmy
obie strony
modułu, aby
uniknąć zwarcia.



Podłączenie

Twój smartfon lub tablet powinien mieć połączenie z Internetem przez sieć Wi-Fi 2,4G.

1. Włącz zasilanie E-DC12, czerwona dioda LED zaświeci się.
2. Podłącz przewody do zacisków, do których podłączone są przewody przycisku ściennego.
3. Naciśnij przycisk w E-DC12, sterownik Twojej bramy garażowej powinien się aktywować.

Pobierz aplikację: „eWelink” z APP Store lub sklepu Google Play.

Zaloguj się do swojego konta lub utwórz nowe konto.

Podczas procesu parowania upewnij się, że urządzenie z systemem iOS lub Android oraz E-DC12 znajdują się w zasięgu routera Wi-Fi.

Urządzenie obsługuje tylko Wi-Fi 2,4GHz. Jeśli korzystasz z routera 5GHz (zapewniającego dwa sygnały Wi-Fi: 5GHz i 2.4GHz), wybierz Wi-Fi 2,4GHz do podłączenia smartfonu.

Upewnij się, że router nie blokuje numerów MAC. Jeśli nie, wyłącz filtrowanie numerów MAC routera.

Dodawanie urządzenia

Włącz zasilanie E-DC12, niebieska dioda LED będzie mrugać.

Naciskaj przycisk w E-DC12 przez 5 sekund, aż niebieska dioda LED szybko zacznie migać (trzy mrugnięcia – przerwa, trzy mrugnięcia - przerwa).

Uruchom eWelink. Wybierz ikonę „+” na dole, aby dodać urządzenie.

Wybierz tę samą sieć Wi-Fi 2.4GHz, z którym łączy się urządzenie mobilne.

Wprowadź poprawne hasło. Następnie kliknij Dalej.

Nastąpi automatyczne połączenie z urządzeniem. Proces potrwa 1-3 minut. Po zakończeniu procesu pojawi się monit o zmianę nazwy urządzenia. Wprowadź nową nazwę i zapisz.

Jeśli dodawanie nie powiedzie się skorzystaj z 2 metody parowania w ogólnej instrukcji parowania z aplikacją eWelink dostępnej na naszej stronie.